Настройка телевизоров SAMSUNG с ТВ-модулем SMIT на каналы НТВ-ПЛЮС (регион Восток)\*



1. Выбираем строку "Трансляция" и нажимаем ОК



2. В окне "Трансляция" выбираем строку "Изменение канала" и нажимаем ОК



3. В левом нижнем углу, выбираем кнопку "Выбр. Все" и нажимаем ОК в квадратиках, возле каналов должны появиться галочки



## 4. Выбрать "Удалить" и нажать ОК



5. Подтвердить удаление , выбрав "Да" и нажав ОК



6. Зайти в меню, выбрать "Трансляции" и строку "Настройки канала"



7. Выбрать в окне "Настройки канала", строку "Настройка вручную"и нажать ОК



8. В строке "Транспондер" выбрать любой транспондер НТВ-ПЛЮС Восток. Например, 12475 (V/R) 27500 С параметрами других транспондеров НТВ-ПЛЮС Восток можно ознакомиться на сайте в разделе "Абонентам" - "Настройка каналов" Режим сканирования - "Все каналы" Поиск сети - "Включить" После того, как появится Имя Сети - NTV+, выбрать "Поиск" и нажать ОК

Внимание! Если Вы используете ТВ-модуль SMIT CI+1.3, Ваш телевизор поддерживает интерфейс CI+1.3, и каналы НТВ-ПЛЮС настроились корректно, то для дальнейшего автоматического обновления списка каналов НТВ-ПЛЮС рекомендуем активировать функцию ПРОФИЛЬ ОПЕРАТОРА через меню ТВ-модуля.

. 9	Общий интерфейс		Отображение информации меню общего интерфейс
$\odot$	Меню СІ		
	Преобразование САМ-	ARTO	

1. Выбрать строку Меню CI



меню Сі	
истема условного доступа Viaccess павное меню	
Информация Настройки	
Профиль оператора	Закрыть
Обновление ПО	100

Меню СІ	
Система условного доступа Viaccess Профиль оператора	
Установка параметров поиска Текущие параметры поиска	
Обновление профиля	Закрыть

Нажмите 'ОК' для выбора, 'EXIT' для выхода

Нажмите 'ОК' для выбора, 'EXIT' для выхода

2. Выбрать строку Профиль оператора

3. Выбрать строку Обновление профиля

 Меню СІ
 4. В отрыв

 Система условного доступа Viaccess
 Обновлят

 Обновлять каждые 15 дней
 После это

 Обновлять каждые 30 дней
 с нумерац

 Обновлять каждые 45 дней
 Закрыть

 Обновлять каждые 45 дней
 Закрыть

 Обновлять каждые 45 дней
 С нумерац

 Обновлять каждые 45 дней
 С нумерац

4. В отрывшемя окне из списка выбрать строку Обновлять автоматически и нажать OK

После этого, выключить и снова включить ТВ. Каналы должны будут настроиться автоматически с нумерацией, соответствующей ВАТ таблице.

Если в результате указанных действий появляется сообщение о несовместимости, то активация функции ПРОФИЛЬ ОПЕРАТОРА на Вашем телевизоре невозможна.

\* Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора, могут иметь отличия от представленных в инструкции