Настройка телевизора SONY Bravia на каналы НТВ-ПЛЮС \*

- 1. На пульте ДУ нажмите кнопку НОМЕ
- 2. Выберите пиктограмму Установки ("портфель") и нажмите ОК
- 3. Выберите строку "Цифр.конфигурация" и нажмите ОК
- 4. Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите ОК
- 5. В открывшемся окне с запросом "Начать автонастройку?" выберите ДА и нажмите ОК
- 6. В открывшемся окне проверьте параметр в строке "Конфигурация антенны". Должно быть "Фиксированная антенна или DiSEqC"



Затем выберите кнопку "Следующ." и нажмите ОК

- В открывшемся окне выберите строку "Переустановите спутниковые настройки" и нажмите ОК
- 8. Подтвердите действие, выбрав "ДА" и нажав ОК
- 9. В появившемся окне с сообщением "ВСЕ ПРОГРАММЫ И НАСТРОЙКИ В ПУНКТЕ ОБЩИЕ СПУТНИКИ СБРОШЕНЫ", нажмите ОК
- 10. Снова откроется меню "Цифр. Конфигурация". Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите ОК
- 11. В появившемся окне с сообщением "Начать автонастройку?", выберите ДА и нажмите ОК
- 12. Откроется окно "Выберите конфигурацию спутн. антенны"

Выберите "Следующ." и нажмите ОК

13. Откроется окно "Выберите тип сканирования, тип канала и тип услуги"



Должны быть выставлены параметры: Тип сканирования Сетевое сканирование Тип каналов Все станции Тип канала Все

Затем, выберите "Следующ." и нажмите ОК

14. В открывшемся окне со списком спутников поднимитесь на строку

"Спутник1" и нажмите ОК



15. В открывшемся окне выберите строку "Конфигурация LNB" и нажмите ОК В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:

Выбранный спутник	Спутник 1	
Нижний диапазон LNB	9750 MHz	
Верхний диапазон LNB	10750 MHz	
Тон-сигнал 22 кГц	Авто	
Управление DISEqC	Отключен	
Напряжение LNB	13/18V	

Нижний диапазон	10750MHz
Верхний диапазон	10750 MHz
Тон-сигнал	ABTO
Управление DiSEqC	ОТКЛ.
Напряжение LNB	13/18 V

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN) для выхода в предыдущее окно.

- 16. Перейдите на строку "Транспондер" и нажмите ОК
- 17. В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:



Частота транспондера	a 12475 MHz
Поляризация	Вертикальная или Правая
Символьная скорость	27500
С параметрами других тр	анспондеров
НТВ-ПЛЮС Восток можно	ознакомиться на сайте

в разделе "Настройка каналов"

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN)

18. В полосах "Уровень сигнала" и "Качество сигнала" появится индикация уровня сигнала После появления индикации нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN)



19. Перейдите на "Начать" и нажмите ОК

	Выберите "Начать".	ызберите спутник 1-4 для подтверждения или изменения настроек. Чтобы продолжить, вы Начать".					
	Спутник1		Вкл.	Управление DISEqC	Отключен		
	Спутник2		Выкл.				
	Спутник3		Выкл.				
	Спутник4		Выкл.				
			Нача	The			

20. В появившемся окне сканирования появится индикация хода выполнения и количества найденных каналов



По окончании поиска каналов выйдите из меню.

\* Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора, могут иметь отличия от представленных в инструкции